



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 04.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Makita VC 006 GMZ 01 Akku-Staubsauger

Bestell- und Artikelnummer: VC006GMZ01

Listenpreis CHF 1'339.00

**Fuxpreis CHF 1'004.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

Leistungsstarker 2x40V max. Akku-Staubsauger mit bürstenlosem Motor, erfüllt die Staubklasse M.

Saugstarker Akku-Staubsauger zur Reinigung sowie Absaugung von Holz- und Faserstaub. Mit dem automatischen Reinigungsmechanismus können grosse Mengen Staub eingesaugt werden, das Filtersystem reinigt sich selbstständig für eine gleichbleibende Saugkraft. Staubfilterklasse M: Filtrationseffizienz 99,9 %. Für den Nass- und Trockenbetrieb geeignet.

Dieses Gerät hat ein Filterreinigungssystem und entfernt automatisch den am Filter anhaftenden Staub (auch bei Dauerbetrieb) und reduziert so die Verstopfung des Filters, um einen Rückgang der Saugleistung zu verhindern. Eine zweite Filterreinigung wird automatisch bei Ein- und Ausschalten ausgeführt. Wenn der Strom eingeschaltet wird, fällt ein Vorfilter in sich zusammen und drückt dabei den Dämpfer zusammen. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, dehnt sich dieser wieder auf die ursprüngliche Grösse aus und schüttelt so den Staub vom Vorfilter automatisch mit ihrer Expansionskraft ab.

Der Akku-Staubsauger besitzt einen Mechanismus, der Eindringen von Wasser in den Motor verhindert, wenn der Füllstand eine bestimmte Wassermenge erreicht hat. Wenn der Tank mit Flüssigkeit voll ist, gibt der Staubsauger andauernde Warntöne ab und bleibt automatisch stehen. Schalten Sie das Gerät nach dem Stillstand aus und leeren Sie den Tank. Einfache Entleerung über eine Wasserablasskappe möglich.

- Der einzigartige, automatisch selbstreinigende GYUPPA-Doppelfilter entfernt während des Betriebs Staub von den Vorfiltern.
- Stufenlose Geschwindigkeit.
- Das Autostart Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
- Stufenlose Geschwindigkeit
- Flexibles Rohr in alle Richtungen
- Antistatisches Rohr

### Technische Daten

- Akkuspannung 2 x 40 V
- Akkusystem XGT
- Akkuschutzsystem
- Motor ohne Kohlebürsten
- Mit AWS-System



- Luftvolumen 2.0 - 3.7 m<sup>3</sup>/min
- Max. Unterdruck 180 mbar
- Leistungsaufnahme 350 W
- Betriebsdauer mit 40Vmax / 5.0 Ah 80 / 25 min
- Behältervolumen Staub 40 L
- Behältervolumen Flüssigkeit 30 L
- Schalldruckpegel 70 dB(A)
- K-Wert Geräusch 2.5 dB(A)
- Vibrationen  $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$
- K-Wert Vibration 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Filter Klasse M
- Abmessung (L x B x H) 586 x 385 x 598 mm
- Gewicht inkl. Akku (EPTA) 18.4 - 20.8 kg

### **Standard-Ausrüstung**

- AWS Funk-Adapter WUT01
- Gebogenes Handrohr Ø 38 mm
- Schlauch antistatisch Ø 28 mm
- Verbindungsmuffe > 24 mm für
- Bodendüse Ø 38 mm für harter
- Gerades Saugrohr Ø 38 mm
- Saugschlauch mit Werkzeugadapter
- Werkzeugadapter für Anschluss Ø 28
- Schmaldüse Ø 38 mm